PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

10-049257

(43) Date of publication of application: 20.02.1998

(51)Int.CI.

G06F 1/18 G06F 1/26 G06F 3/00

G06K 17/00

(21)Application number: 08-205855

(71)Applicant: YOKOGAWA ELECTRIC CORP

(22)Date of filing:


05.08.1996

(72)Inventor: SEKINO HIROMI

(54) INFORMATION PROCESSOR

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To automatically select a source voltage according to the specifications of an inserted PC card by controlling a voltage control circuit according to internal attribute information of the inserted PC card and controlling a source voltage supplied to the control circuit. SOLUTION: When the PC card 5 is inserted into a PC card slot 4, the information processor detects that by interruption, polling, etc. The information processor reads attribute information out of the inserted PC card 5 and judges which of '3.3V' and '5V' specifications the inserted PC card 5 has. When the PC card 5 has the '3.3V' specifications, control signals 104 and 105 are held at 'high level' and 'low level'. In this state, a source voltage selecting circuit 6 selects a 3.3V power source 102 and supplies '3.3V' to the power terminals of a slot interface(I/F) circuit 3 and the PC card slot 4.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

ST AVAILABLE COPY

(19) 日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-49257

(43)公開日 平成10年(1998) 2月20日


(51) Int.Cl.°	識別記号 庁	内整理番号 FI			技術表示箇所
G06F 1/18		G 0 €	F 1/00	3 2 0	E
1/26			3/00 Q		
3/00		G 0 6	G 0 6 K 17/00 B		
G06K 17/00		G 0 6	F 1/00	3 3 0 E	
				331	
		答:	医菌术 未簡求	請求項の数1	OL (全 5 頁)
(21) 出願番号	特顯平8-205855	(71)	出題人 000006 横河電	507 機株式会社	
(22) 出顧日	平成8年(1996)8月5	日		武蔵野市中町2	「目9番32号
		ľ	光明者 関野		
				武成野市中町2 ⁻ :式会社内	「目9番32号 横河
		(74)	上野代 人野	渡辺 正康	
		•			
					•

(54) 【発明の名称】 情報処理装置

(57)【要約】

【課題】 挿入されたPCカードの仕様に応じて自動的 に電源電圧を選択することが可能な情報処理装置を実現 する。

【解決手段】 PCカードスロットを有する情報処理装 置において、PCカードが挿入されるPCカードスロッ トと、PCカードスロットを介してPCカードを制御す るPCカード制御ICと、CのPCカード制御ICから の制御信号に基づき電源電圧を選択してPCカードスロ ット及びPCカード制御IC内のスロット・インターフ ェース回路に選択した電源電圧を供給する第1の電源電 圧選択回路と、PCカード制御ICからの制御信号に基 づき電源電圧を選択してPCカード制御IC内の制御回 路に選択した電源電圧を供給する第2の電源電圧選択回 路とを設ける。



【特許請求の範囲】

【請求項1】PCカードスロットを有する情報処理装置

前記PCカードが挿入されるPCカードスロットと、 前記PCカードスロットを介して前記PCカードを制御 するPCカード制御ICと、

このPCカード制御ICからの制御信号に基づき電源電 圧を選択して前記PCカードスロット及び前記PCカー ド制御IC内のスロット・インターフェース回路に前記 選択した電源電圧を供給する第1の電源電圧選択回路

前記PCカード制御ICからの制御信号に基づき電源電 圧を選択して前記PCカード制御IC内の制御回路に前 記選択した電源電圧を供給する第2の電源電圧選択回路 とを備えたことを特徴とする情報処理装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、PCMCIA2. 1/JEIDA4.2準拠のPCカードスロット(以 下、単にPCカードスロットと呼ぶ。)を有する情報処 20 理装置に関し、特にPCカードの仕様に応じて自動的に 電源電圧を選択するととが可能な情報処理装置に関す る。

[0002]

【従来の技術】PCカードをPCカードスロットに挿入 して、情報処理装置の制御下におくことにより前記PC カードの記憶、通信等の諸機能を活用することが可能に なる。

【0003】図3はこのような従来のPCカードスロッ トを有する情報処理装置の一例を示す構成ブロック図で ある。図3において1は内部バス・インターフェース回 路(以下、内部バス [/ F 回路と呼ぶ。)、2は制御回 路、3はスロット・インターフェース回路(以下、スロ ットI/F回路と呼ぶ。)、4はPCカードスロット、 5はPCカードである。

【0004】また、100は内部パス、101は5V電 源であり、1~3はPCカード制御IC50を構成して

【0005】内部バス100は内部バスI/F回路1に 接続され、内部バスI/F回路1の入出力は制御回路2 に接続され、制御回路2の入出力はスロット1/F回路 3に接続される。

【0006】スロットI/F回路3の入出力はPCカー ドスロット4に接続され、CのPCカードスロット4に PCカード5が挿入される。

【0007】また、5V電源101は内部バス1/F回 路1、制御回路2、スロットI/F回路3及びPCスロ ット4の電源端子に接続される。

【0008】ととで、図3に示す従来例の動作を説明す る。PCカード5がPCカードスロット4に挿入される 50 る。但し、詳細な動作は図3において説明済みであるの

とPCカード制御IC50はこれを検知してスロットI **/F回路3を介してPCカード5を制御下におく。**

【0009】情報処理装置(全体は図示せず。)は内部 バス100を介してPCカード制御IC50を制御して PCカード5の諸機能を活用する。この時、PCカード 5の電源電圧として5V電源101がPCカードスロッ ト4を介して供給される。

【0010】一般的に、PCカード5の動作電源電圧と しては"5 V"のものが多いが、規格上"3.3 V"が 許容されている。但し、図3に示す従来例においてはP 10 Cカードスロット4から供給される電源電圧が"5V" に固定されているため"3.3V"仕様のPCカードを 使用することができないと言った問題点があった。

【0011】例えば、"3.3V"仕様のPCカード5 を制御回路2及びPCカードスロット4の電源電圧が" 5 V"のままで使用した場合には消費電流が増大したり 正常動作しないと言ったことになる。

【0012】一方、"3.3V"仕様のPCカード5を 制御回路2の電源電圧が5 V及びPCカードスロット4 の電源電圧が3.3 Vの状態で使用した場合には動作が 保証できない言ったことになる。

【0013】そこで、図4は"3.3V"仕様のPCカ ードが使用できる従来のPCカードスロットを有する情 報処理装置の一例を示す構成ブロック図である。

【0014】図4において1~5,50,100及び1 01は図3と同一符号を付してあり、6は電源電圧選択 回路、7はスイッチ回路、102は3.3V電源、10 3は内部バス用電源、104及び105は制御信号であ る。

【0015】内部バス100は内部バスI/F回路1に 接続され、内部バスI/F回路1の入出力は制御回路2 に接続され、制御回路2の入出力はスロット1/F回路 3に接続される。

【0016】スロットI/F回路3の入出力はPCカー ドスロット4に接続され、CのPCカードスロット4に PCカード5が挿入される。

【0017】また、5∨電源101は電源電圧選択回路 6及びスイッチ回路7の一方の入力端子に接続され、

3. 3V電源102は電源電圧選択回路6及びスイッチ 回路7の他方の入力端子に接続される。

【0018】内部バス用電源103は内部バスI/F回 路1の電源端子に接続され、スイッチ回路7の出力は制 御回路2の電源端子に接続される。

【0019】また、電源電圧選択回路6の出力はスロッ トI/F回路3及びPCカードスロット4の電源端子に 接続される。さらに、スロットI/F回路3の制御信号 104及び105は電源電圧選択回路6の制御端子にそ れぞれ接続される。

【0020】ととで、図4に示す従来例の動作を説明す

で説明は省略する。

【0021】先ず、第1に"5V"仕様のPCカード5 を使用する場合スイッチ回路7により5V電源101を 選択して制御回路2の電源端子に供給する。

【0022】そして、PCカード5がPCカードスロッ ト4に挿入されるとPCカード制御IC50はこれを検 知し、スロット1/F回路3は制御信号104により電 源電圧選択回路6を制御して5 V電源101を選択させ る。

【0023】 これにより、スロット I / F 回路3及びP Cカードスロット4の電源端子には5V電源101が供 給される。

【0024】第2に"3.3V"仕様のPCカード5を 使用する場合スイッチ回路7により3.3V電源102 を選択して制御回路2の電源端子に供給する。

【0025】そして、PCカード5がPCカードスロッ ト4に挿入されるとPCカード制御IC50はこれを検 知し、スロットI/F回路3は制御信号105により電 源電圧選択回路6を制御して3.3V電源102を選択 させる。

【0026】これにより、スロットI/F回路3及びP Cカードスロット4の電源端子には3.3V電源102 が供給される。

【0027】 この結果、"3.3V"仕様及び"5V" 仕様のPCカードの両方を使用することが可能になる。 [0028]

【発明が解決しようとする課題】しかし、図4に示す従 来例においても"3.3V"仕様及び"5V"仕様のP Cカードを切り換える場合は予めスイッチ回路7により 制御回路2の電源電圧を選択しておく必要があると言っ た問題点があった。従って本発明が解決しようとする課 題は、挿入されたPCカードの仕様に応じて自動的に電 源電圧を選択することが可能な情報処理装置を実現する ことにある。

[0029]

【課題を解決するための手段】とのような課題を達成す るために、本発明では、PCカードスロットを有する情 報処理装置において、前記PCカードが挿入されるPC カードスロットと、前記PCカードスロットを介して前 Cカード制御ICからの制御信号に基づき電源電圧を選 択して前記PCカードスロット及び前記PCカード制御 IC内のスロット・インターフェース回路に前記選択し た電源電圧を供給する第1の電源電圧選択回路と、前記 PCカード制御ICからの制御信号に基づき電源電圧を 選択して前記PCカード制御IC内の制御回路に前記選 択した電源電圧を供給する第2の電源電圧選択回路とを 備えたことを特徴とするものである。

[0030]

説明する。図1は本発明に係る情報処理装置の一実施例 を示す構成プロック図である。

【0031】図1において1~6,50及び100~1 05は図4と同一符号を付してあり、8, 12及び14 はトランジスタ、9, 10, 13, 15及び16は抵 抗、11はダイオードであり、8~16は電源電圧選択 回路51を構成している。

【0032】内部バス100は内部バスI/F回路1に 接続され、内部バスI/F回路1の入出力は制御回路2 に接続され、制御回路2の入出力はスロット1/F回路 3に接続される。

【0033】スロットI/F回路3の入出力はPCカー ドスロット4に接続され、CのPCカードスロット4に PCカード5が挿入される。

【0034】スロットI/F回路3の制御信号104は 電源電圧選択回路6の制御端子に接続され、スロット 1 /F回路3の制御信号105は電源電圧選択回路6の制 御端子、ダイオード11のカソード及び抵抗16の一端 に接続される。

【0035】ダイオード11のアノードは抵抗10の一 20 端に接続され、抵抗10の他端は抵抗9の一端及びトラ ンジスタ8のベースに接続される。トランジスタ8のコ レクタは制御回路2の電源端子及びトランジスタ12の コレクタに接続される。

【0036】トランジスタ12のベースは抵抗13の一 端に接続され、抵抗13の他端はトランジスタ14のコ レクタに接続され、トランジスタ14のベースは抵抗1 5の一端及び抵抗16の他端に接続される。

【0037】内部バス用電源103は内部バスI/F回 路1の電源端子に接続され、電源電圧選択回路6の出力 はスロットI/F回路3及びPCカードスロット4の電 源端子に接続される。

【0038】また、5V電源101は電源電圧選択回路 6の一方の入力端子及びトランジスタ12のエミッタに 接続され、3.3 V電源102は電源電圧選択回路6の 他方の入力端子、トランジスタ8のエミッタ及び抵抗9 の他端に接続される。 さらに、トランジスタ14のエミ ッタ及び抵抗15の他端は接地される。

【0039】ここで、図1に示す実施例の動作を図2を 記PCカードを制御するPCカード制御ICと、とのP 40 用いて説明する。図2は実施例の動作を説明するフロー 図である。

> 【0040】第1に図2(a)に示すようにPCカード 5がPCカードスロット4に挿入されると割り込み若し くはポーリング等により情報処理装置はこれを検知す る。

【0041】第2に図2(b)に示すように情報処理装 置はスロット1/F回路3の制御信号104及び105 を"ローレベル"及び"ハイレベル"にする。この状態 で電源電圧選択回路6は5∨電源101を選択して"5 【発明の実施の形態】以下本発明を図面を用いて詳細に 50 V"をスロットI/F回路3及びPCカードスロット4

5

の電源端子に供給する。

【0042】また、制御信号105が"ハイレベル"なのでトランジスタ8及びダイオード11が"OFF"、トランジスタ14が"ON"になり、トランジスタ12も"ON"になる。従って、5V電源101がトランジスタ12を介して制御回路2の電源端子に供給される。

【0043】第3に図2(c)に示すように情報処理装置は挿入されたPCカード5から内部の属性情報を読み出す。そして、図2(d)に示すように挿入されたPCカード5が、3.3V"仕様か否かを判断する。

【0044】もし、挿入されたPCカード5が"5V" 仕様であればこのままの状態でPCカード5は動作する ので処理を終了する。

【0045】もし、挿入されたPCカード5が"3.3 V"仕様であれば図2中(e)及び(f)に示すように制御信号104及び105を"ハイレベル"及び"ローレベル"にする。この状態で電源電圧選択回路6は3.3 V電源102を選択して"3.3 V"をスロット I / F回路3及びPCカードスロット4の電源端子に供給する。

【0046】また、制御信号105が"ローレベル"なのでトランジスタ8及びダイオード11が"ON"、トランジスタ14が"OFF"になり、トランジスタ12も"OFF"になる。従って、3.3V電源101がトランジスタ8を介して制御回路2の電源端子に供給される。

【0047】この結果、挿入されたPCカード5の内部 属性情報に基づき電圧制御回路51を制御して制御回路 2に供給される電源電圧を制御することにより、挿入さ れたPCカードの仕様に応じて自動的に電源電圧を選択 30 することが可能になる。

[0048]

* 【発明の効果】以上説明したことから明らかなように、本発明によれば次のような効果がある。挿入されたPCカードの内部属性情報に基づき電圧制御回路を制御して制御回路に供給される電源電圧を制御することにより、挿入されたPCカードの仕様に応じて自動的に電源電圧を選択することが可能な情報処理装置が実現できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係る情報処理装置の一実施例を示す構成プロック図である。

10 【図2】実施例の動作を説明するフロー図である。


【図3】従来のPCカードスロットを有する情報処理装置の一例を示す構成ブロック図である。

【図4】"3.3V"仕様のPCカードが使用できる従来のPCカードスロットを有する情報処理装置の一例を示す構成ブロック図である。

【符号の説明】

- 1 内部バス・インターフェース回路
- 2 制御同路
- 3 スロット・インターフェース回路
- 20 4 PCカードスロット
 - 5 PCカード
 - 6,51 電源電圧選択回路
 - 7 スイッチ回路
 - 8, 12, 14 トランジスタ
 - 9, 10, 13, 15, 16 抵抗
 - 11 ダイオード
 - 50 PCカード制御IC
 - 100 内部バス
 - 101 5V電源
 - 0 102 3.3V電源
 - 103 内部バス用電源
 - 104,105 制御信号

【図3】



【図4】

